



Gyors-programozási Segédlet

A mikrokapcsolóval ellátott csőmotorok felprogramozása:

(2016-tól az összes rádió-vezérelt Portos motor mikrokapcsolóval lett ellátva, a régebbi szériákra 2. oldaltól olvasható, korábbi eljárások érvényesek!)

A motor áram alá helyezése, vagy a mikrokapcsoló 2mp-ig tartó nyomva tartása után 12 mp-ig elérhető a **programozási üzemmód**. Visszajelzéseként a motor sípolva rövid kétirányú forgást végez.

A távirányító felprogramozása: **P2 (1 hangjelzés) + P2 (1 hangjelzés) + (szigorúan és kizárólag a) FEL irány megnyomása (6 hangjelzés)**

A távirányító hozzárendelését a motor ismét rövid hangjelzéssel és le-fel történő mozgással nyugtázza.

Forgásirány változtatás:

- 1. A mikrokapcsoló 6mp-ig történő nyomva tartása, sípolásig.**
- 2. (Szigorúan és kizárólag a) FEL irány megnyomása.** A motor azonnal a korábbival ellentétes forgásirányba fog megindulni.

Távirányító, illetve adott csatorna törlése:

P2+ STOP+P2

A „Mester” távirányítóról új távirányító másolása:

Mester táv: P2+P2 (2x)

Új távirányító: P2 (1x)

Másolásnál fokozattan figyeljünk a csatornák kiválasztására.

Többcsatornás távirányítónál a másolást csatornánként kell elvégezni!

